

AVM FRITZ!DECT 400

Mehr Komfort im smarten Heimnetz

Mit FRITZ!DECT 400 lassen sich elektrische Geräte schalten, die an den intelligenten Steckdosen FRITZ!DECT 200 oder FRITZ!DECT 210 angeschlossen sind. FRITZ!DECT 400 kann an jede FRITZ!Box mit DECT-Basis über sicheren DECT ULE-Funk angebunden werden und steuert so die Aktivität einzelner Geräte oder auch ganzer Gerätegruppen im Heimnetz.

Komfortable manuelle Schaltung

Der handliche FRITZ!DECT 400 lässt sich an jedem beliebigen Ort platzieren oder mithilfe mitgelieferter Klebestreifen an der Wand montieren. Im Smart Home Bereich der FRITZ!Box-Oberfläche können dem Gerät im Heimnetz verteilte FRITZ!DECT-Steckdosen zugewiesen werden. So lassen sich Stehleuchte, Weihnachtsbeleuchtung oder auch Rasensprenger bequem vom Sofa ein- und ausschalten. An der Wand montiert wird FRITZ!DECT 400 wie ein konventioneller Wandschalter verwendet und kann z. B. beim Betreten und Verlassen der Wohnung Geräte oder ganze Gerätegruppen ein- und ausschalten.

Klein und smart

Wie allen Geräten im FRITZ!Box-Heimnetz wird auch dem FRITZ!DECT 400 der von AVM bekannte Komfort zuteil: FRITZ!DECT 400 wird einfach per Tastendruck über Funk mit der FRITZ!Box verbunden und die DECT-Verbindung dabei automatisch verschlüsselt. Ein akustisches Feedback bestätigt die Anmeldung an der FRITZ!Box. Die blinkende LED bestätigt bei jedem Betätigen der Taste das Auslösen der Schaltung. Der sparsame DECT ULE-Funk garantiert eine lange Lebensdauer der Batterie.

AVM FRITZ!DECT 400 auf einen Blick:

- Der komfortable Taster für die Smart-Home-Bedienung
- Für Einsatz in Verbindung mit smarten FRITZ-Steckdosen FRITZ!DECT 200 und FRITZ!DECT 210
- Steuerung der Stromzufuhr für einzelne Geräte oder Gerätegruppen
- Über DECT ULE-Funk mit jeder FRITZ!Box mit DECT-Basis verwendbar
- Akustisches Feedback zur Bestätigung der Anmeldung im Heimnetz
- LED-Anzeige zur Bestätigung des Tastendrucks
- Portabler oder stationärer Einsatz
- Bedienungsfreundliches, handliches Design
- Einfache Wandmontage mithilfe mitgelieferter Klebestreifen

AVM FRITZ!DECT 400 - Ideale Ergänzungen:

- FRITZ!DECT 200
- FRITZ!DECT 210

Systemvoraussetzungen

FRITZ!Box mit integrierter DECT-Basisstation und FRITZ!OS ab Version 7.01

Lieferumfang:

- FRITZ!DECT 400
- 2x Klebestreifen
- Batterie (CR123A / 3V)

Produktinformationen:

AVM-Artikelnummer:	20002864
EAN:	4023125028649
Abmessungen (BxTxH) in mm:	52 x 52 x 24 mm
Kartonmaße (BxTxH) in mm:	137 x 128 x 36,5 mm
Gewicht FRITZ!DECT 400:	51 g
Produktgewicht gesamt:	117g
Batteriebetrieben:	CR123A / 3V
Einsatzbereit:	von 0° C bis 40° C
Reichweite:	bis 40 m in geschlossenen Gebäuden
Funkstandard:	DECT ULE
Frequenzbereich:	1880 MHz – 1900 MHz
Maximale Sendeleistung:	250 mW
Herstellergarantie:	2 Jahre